

## **Datenblatt Funk-Innensirene mit Tür-/Fensterkontakt erweiterbar**

### Technische Daten:

Stromversorgung: Netzladegerät 220V

Eingangsstrom: 12V 500mA

Ruhestromverbrauch: <50mA

Alarmstromverbrauch: <300mA

Lautstärke Sirene: 120dB

Funkfrequenz: 433MHz

Arbeitstemperatur: -20°C - + 45°C

Stromversorgung Türkontakt: 12V Batterie A23 Alkaline

Funkreichweite: max. 80m (im Freien)

Ruhestromverbrauch Türkontakt: 10uA

Alarmstromverbrauch Türkontakt: 30mA

Alarmauslösung bei 20mm Abstand zwischen Magnet und Türkontakt

Arbeitstemperatur: -10°C - + 40°C

Funkreichweite Fernbedienung: ca. 30m